

IR.ModuleSetupFinish

{{API Function/ru |description=Завершение установки модуля. Требуется при разработке сканнера. При разработке сканнера необходимо использовать данный метод для того, чтобы поставить модуль на установку со всеми необходимыми ему данными. |constructor=IR.ModuleSetupFinish(StoreID, ModuleData, [Callback]) |input=

StoreID	82	type: Number Идентификатор модуля в магазине
ModuleData		type: Object Данные для модуля нужные для его работы. Формат записи данных для модуля смотрите ниже
Callback	function(in_error){...}	type: Function Функция выполняющаяся после установки модуля. • in_error - приходящий параметр, сигнализирующий об успешности установки - 0 - ошибок нет - 1 - есть ошибки при установке

|output= - |JSsample=

```
//Пример установки HDL Dimmer со сканнера
var l_nStoreID = 82;
var l_oModuleData = {
    Module: {
        //Данные необходимые для работы модуля
        Type: "Dimmer",
        SubnetID: 3,
        DeviceID: 6
        Name: "HDL Dimmer"
    }
    Drivers: {
        //Данные для драйвера
        "HDL-BUS Pro Network (UDP)": {
            Host: "255.255.255.255", //установка хоста для драйвера
            Port: "6000" //установка порта для драйвера
        },
    }
}
```