

Пример кода полной программы:

```
IR.AddListener(IR.EVENT_MODULE_START, 0, function(moduleID, busID) {  
  
    // Получение копии модуля  
    // moduleID - уникальный идентификатор модуля  
    // Присваивание переменной module  
    var module = B.getModule(moduleID);  
    // Формируем имя подсети и присваиваем переменной netWorkName  
    var netWorkName = "HDL-BUS Pro Network (UDP)" + busID;  
    // Берем существующее устройство и присваиваем переменной device  
    var device = IR.GetDevice(netWorkName);  
    // Получение адреса подсети  
    var subnetID = module.FromSubnetID;  
    // Получение номера устройства  
    var deviceID = module.FromDeviceID;  
    // Формируем имя устройства  
    var deviceName = "HDL-MC48IPDMX.231";  
    // Формируем имя канала  
    var statusOnStartName = 'deviceName + ":" + "statusOnStart" + moduleID';  
    // Разделитель, используемый в командах  
    var separator = 0x0;  
    // Таблица HDL кодов команд
```