

module.AddRelation

Создать связь между свойствами. Свойства, которые могут быть частями связи: свойства графических элементов, значения токенов, значения каналов обратной связи драйвера

Синтаксис

```
module.AddRelation(LHSName, RHSName)
```

Название	Пример	Описание
LHSName	"Drivers.HDL-BUS Pro Network (UDP).HDL-MC48IPDMX.231:channel"	type: string Полный путь к первому свойству
RHSName	"UI.Dimmer.Level.Value"	type: string Полный путь ко второму свойству
На выходе		
Boolean	true	type: Boolean Результат создания связи

Пример

```
module.AddRelation("Drivers.HDL-BUS Pro Network (UDP).HDL-MC48IPDMX.231:channel", "UI.Dimmer.Level.Value"); // creates relation between the feedback and the value of dimmer
```

Узнать полный путь к свойству можно с помощью Relations в редакторе.