

Module.AddRelation()

создать связь между свойствами. Свойства, которые могут быть частями связи: свойства графических элементов, значения токенов, значения каналов обратной связи драйвера

Синтаксис

```
Module.AddRelation(path1, path2)
```

Название	Пример	Описание
path1	"Drivers.HDL-BUS Pro Network (UDP).HDL-MC48IPDMX.231:channel"	type: string полный путь к первому свойству
path2	"UI.Dimmer.Level.Value"	type: String полный путь ко второму свойству

На выходе

-

Пример

```
Module = B.getModule(ModuleID);  
Module.AddRelation("Drivers.HDL-BUS Pro Network (UDP).HDL-MC48IPDMX.231:channel", "UI.Dimmer.Level.Value"); // creates relation between the feedback and the value of dimmer
```

Узнать полный путь к свойству можно с помощью Relations в редакторе.